



uBox LTE մոդեմ B310s-22

Wi-Fi միացում (STA կառավարում)	մինչև 32 սարք միացնելու հնարավորություն (802.11b/g/n)
ինտերֆեյսեր և ցուցիչներ	1 հոսանքի փոխարկչի բնիկ 1 WAN/LAN բնիկ (RJ45) 1 հեռախոսի բնիկ (RJ11) 2 LTE արտաքին ալեհավաքի բնիկներ (SMA-J1.5) 1 SIM քարտի բնիկ Ներկառուցված LTE/UMTS/GSM հիմնական ալեհավաք Ներկառուցված LTE/UMTS օժանդակ ալեհավաք Ներկառուցված WLAN 2.4G ալեհավաք 1 հոսանքի ցուցիչ 1 ինտերնետի կարգավիճակի ցուցիչ 1 Wi-Fi/WPS ցանցի ցուցիչ 1 LAN ցանցի ցուցիչ ազդանշանի հզորության ցուցիչների 1 խումբ 1 միացման (ON) կամ անջատման (OFF) կոճակ 1 WPS կոճակ 1 վերագործարկման կոճակ
հաճախականություն	LTE՝ 1/3/7/8/20/38 FDD 2100 ՄՀց /1800 ՄՀց /2600 ՄՀց /900 ՄՀց /800 ՄՀց TDD 2600 ՄՀց UMTS՝ 1/8 2100 ՄՀց /900 ՄՀց GSM՝ 2/3/5/8 1900 ՄՀց/1800 ՄՀց/850 ՄՀց/900 ՄՀց WLAN 2.400 ԳՀց - 2.4835 ԳՀց
տվյալների փոխանցում	LTE FDD՝ DL 150 Մբ/վ, UL 50 Մբ/վ LTE TDD՝ DL 112 Մբ/վ, UL 10 Մբ/վ DC-HSPA+՝ DL 42 Մբ/վ, UL 5.76 Մբ/վ HSPA+՝ DL 21 Մբ/վ (64QAM) / 28 Մբ/վ (MIMO), UL 5.76 Մբ/վ HSPA՝ DL 14.4 Մբ/վ, UL 5.76 Մբ/վ WCDMA PS՝ 384 Կբ/վ EDGE՝ DL 296 Կբ/վ, UL 236.8 Կբ/վ GPRS՝ 85.6 Կբ/վ
չափս	181մմ × 126մմ × 36մմ (երկարություն × լայնություն × բարձրություն)
քաշ	մոտ 226գ (առանց հոսանքի փոխարկչի)

աշխատանքային միջավայր	աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C - 40°C պահպանման ջերմաստիճան՝ -20°C - +70°C աշխատանքային խոնավություն՝ 5% - 95%
պահանջվող օպերացիոն համակարգ	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP1/SP2, Windows XP SP3, Mac OS X 10.9, 10.8 և 10.7

գին	
<u>uGo 12500</u> -ին 24 ամսով բաժանորդագրվելու դեպքում	1 դրամ
<u>uGo 12500</u> -ին(ամսավճար 13500 Դ) 12 ամսով բաժանորդագրվելու դեպքում	1 դրամ
Առանց բաժանորդագրության	50 000 դրամ

Բաժանորդագրության ժամկետի ավարտից հետո սարքը դառնում է բաժանորդի սեփականությունը:

uBox ծառայությունից օգտվելու համար նախատեսված SIM քարտը կարող էք օգտագործել միայն **Ucom**-ի **uBox** սարքավորման հետ: Խնդրում ենք չհեռացնել և չվնասել սարքավորման վրա փակցված անվտանգության փականն առանց ընկերության համաձայնության: Հակառակ դեպքում դա կհամարվի Բաժանորդային պայմանագրի խախտում: